

MOT/Phone 【iPhone版】

初期設定 クイックマニュアル

2021/4/1

株式会社バルテック **VALTEC**®

MOT/Phone クイックマニュアル 【 iPhone版】



初期設定

(1)アプリのインストール手順		<u>P.03</u>
(2)アカウント設定		<u>P.07</u>
(3)MOT/Cloud : アカウント設定	※MOT/Cloudサービスお申込者のみ	<u>P.15</u>
: 電話帳設定	※MOT/Cloudサービスお申込者のみ	<u>P.18</u>

(1) アプリのインストール手順 1/3

iPhone端末へ、MOT/Phoneアプリをインストールします。

①App Storeを 開く。



②「MOT/Phone」で 検索し、入手を押す。



③インストールする。



④開くを押してアプリを起動する。



(1) アプリのインストール手順 2/3

※iOSや端末によって、メッセージの表示順や表示内容が異なります。 「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。 すべての設定は、あとから変更可能です。



 ※iPhone端末に登録している連絡先を MOT/Phoneアプリで利用しない 場合は「許可しない」を選択

(1) アプリのインストール手順 3/3

※iOSや端末によって、メッセージの表示順や表示内容が異なります。 「許可」または「OK」を選択してインストールを完了してください。 すべての設定は、あとから変更可能です。



Copyright2021 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

全てのメッセージ表示が終わったら、 「アプリのインストール」は完了です。

▶次の「アカウント設定」 P6へ

(2) アカウント設定

アプリのインストールが終了したら、アカウントを設定します。



アカウントは、以下2種類ございます。

ご利用になるアカウントの種類は、運用によりお客様ごとで異なります。 管理者にご確認のうえ、アカウントの種類にあわせて設定をお願いいたします。

※アカウント情報がご不明な場合は、弊社にお問い合わせください。

■グローバルアカウント	<u>インターネットが繋がる環境で利用可能なアカウント</u> です。 社外に出たら、4G/5Gの携帯キャリア網や自宅Wi-Fiの 回線を利用します。
	<u>グローバルアカウントの設定は、P7へ</u>
■ローカルアカウント	<u>社内Wi-fi環境のみで利用するアカウント</u> です。
	<u>ローカルアカウントの設定は、P11へ</u>

※お客様先の回線環境により、社外ではグローバルアカウント/社内ではローカルアカウントを 利用、というように、2つを併用してご利用になる場合もございます。 その場合は、 <u>P7から、両方の設定を行ってください</u>。

(2) アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 1/4

4G/5Gの携帯キャリア網や自宅Wi-Fiなど、インターネットが繋がる環境で利用できるアカウントの設定です。





②接続設定を押す。

設定	:
バージョン	6.13.1
電話番号:プライマリ	
電話番号:セカンダリ	
接続設定	>
発信 作設定	>
タップ	
着信動作設定	>
着信音設定	
内線着信音	Ring5 >

③プライマリアカウント を押す。



・ 「セカンダリアカウント」は 通常利用しないため、 選択しないでください。

(2) アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 2/4



(2) アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 3/4

⑥入力後、アプリを 終了する。



MOT/Phone画面を 上にスワイプして、アプリ終了 

 ⑧ ご **画面を開き、** 「OK」を選択。
 ※iOSや端末によって、本メッセージが 出ない場合もございます。



(2) アカウント設定:「グローバルアカウント」の設定 4/4



グローバルアカウント設定は完了です。

▶ローカルアカウントの設定がある方は、<u>P11へ</u>
 ▶グローバルアカウントのみご利用の方は、次の設定 <u>P15へ</u>

(2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 1/4

社内Wi-Fi環境のみで利用するアカウントの設定です。





②接続設定を押す。

設定	
バージョン	6.13.1
電話番号:プライマリ	
電話番号:セカンダリ	
接続設定	>
発信動設定	>
タップ	
着信動作設 定	>
着信音設定	
内線着信音	Ring5 >

③プライマリアカウント を押す。 タップ く設定 接続設 アカウント設定 プライマリ アカウント セカンダリ アカウン 注) こちらは 選択しないでください。 プッシュ通知着信 キープアライブ設定 キープアライブ 送信間隔 30 (Ω) ♽ ダイヤル 電話帳 MOT/Cha 設定 履歷

 「セカンダリアカウント」は 通常利用しないため、 選択しないでください。

11 Copyright2021 VALTEC CO., LTD. All Rights Reserved.

(2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 2/4



⑤電話番号(<mark>内線番号)・</mark> パスワード・ サーバーアドレスを 入力する。

く戻る アカウント設定	
アカウント設定	
電話番号	
パスワード	
サーバーアドレス	
サーバーポート	
<u>別途ご連絡の</u> アカウント設定情報を入力	
【例】 電話番号 123 (<mark>内線番号を入力</mark> パスワード ・・・・・ サーバーアドレス 000.000.000.000)

⑥同画面をスクロール
 して、下の方にある
 WiFi接続強制利用を
 「オン」にする。

く戻る	アカウント	設定		
アカウント制	定			
電話番号				
パスワード				
サーバーテ	ドレス			
サーバーオ ダイヤルする スを付与する	レート 画面 スク	下に ロール ときにプレフ	<pre></pre>	
オンにすると 使用します。 すのでご注意	: WIFI接続時必ずE 公衆WIFI網での利 前下さい。	コーカルアカウ 川用ができなく	フントを こなりま	
WiFi接続強	_能 制利用			(オン
-		Ę.	0	

(2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 3/4

⑦入力後、アプリを 終了する。



MOT/Phone画面を 上にスワイプして、アプリ終了







(2) アカウント設定: 「ローカルアカウント」の設定 4/4



ローカルアカウントの設定は完了です。

▶次の設定 <u>P15へ</u>

(3) MOT/Cloud:アカウント設定 1/2

※「MOT/Cloud」は、クラウド上での電話帳やスケジュールの共有、 通話録音データを保存できるクラウドサービスです。 MOT/Cloudをお申し込みの方は、下記の設定をお願いいたします。



◆お手元に、 MOT/Cloud開通通知書を ご用意ください。

MO	発行を くてしのはの にお待させえ! 株式会社・ジルテック 東京都将認己面前命ー 前面ンエクターの調 TEL 0-5330-115 FA 受付時間 平日 9:00~1	22 - 1 x 03-5325-104 7:30
	<u>MOT/Cloud開通通知書</u>	
この度は、弊社M お申込頂きました 登録内容をご確認 今後ともバルテッ	OT/Cloudにお申込頂き、誠にありがとうこさいます。 MOT/Cloudのご利用登録手続きが完了毀いましたので、お知らせ致します。 なのうえ、こで明え広力にざいましたら、上記のお問合さ先までご連絡下さい クをご利用いただきますようお願い申し上げます。	•
※ 本ご案内は重	『要な情報が記載されておりますので、大切に保管してください。	
【ご契約内容】		
ご契約者名	株式会社0000	御中
サービス開始日	2021年2月1日	
MOT/PEXのご利用	▼ 有り □ 無し	
こ利用接続数 顧友情報登録	20 <u>1</u> -1-	
	■ MOT/PEX込み □ 新規(MOT/Cloud单体) □ BeSALO連動	
お客様名 ユーザーID	オフィス太郎 様	
パスワード	officetaro ******	
【MOT/PBX認証用 *MOT/PBXをご利用のお 設置工事の際に、IP-PB パスワード サービスページの: 以下のURLからログイル	D-パスワード] を終める線の情報です。 ★******* この情報を このすいします。	
https://cld ※お客様先、ご住所・ ※インターネット接続に お客様におきまして、こ	したいです。 「なる場合は、弊社へ必ずご連絡下さい。 起因するトラブルには一切成じられません。 管理頂きますよう宜しくお願い致します。	
【備考】		

① のアプリを開き、
 設定を押す。



②スクロールして 画面下の方にある MOT/Cloud設定を押す。



(3) MOT/Cloud:アカウント設定 2/2



③契約顧客コード・ ログインID・ パスワードを入力する。



押了	う1 <u>を、</u> す。	·~
全て設定後に 設定値を見直	『認証成功』と表示さ してください。	ぎれない場合は、
契約顧客コ	ード ****	**
ユーザID	****	
パスワード	••••	
Q W E	RTYU	JIOP
AS	DFGH	タップ
ŵΖ	X C V B	NM
.?123	space	Done

「 <mark>OK」を押す</mark> 。	D
- なべて 全て設定後に『認証成功』と表示されない場合;	t.
8定値を見直してください。 2約顧客コード *******	
ユーザID ****	
認証成功 動息管理対応	
ок	

「 MOT/Cloud設定」はこれで完了です。 ▶次の「MOT/Cloud電話帳設定」 <u>P17へ</u>

(3) MOT/Cloud:電話帳設定 1/3

※クラウドサービス「MOT/Cloud」の電話帳をご利用の場合、

下記設定をお願いします。 事前にP15~16の「MOT/Cloud設定」が必要です。





②スクロールして
 画面下の方にある
 共通電話帳設定を押す。





③MOT/Cloudを選択し、 下記メッセージは、 「OK」を押す。

MOT/PBX 通知 同期元が変更されました。共通電話帳を同 期する前にMOT/Phoneを再起動してくだ さい。 OK のK	MOT/C	loud			~
通知 同期元が変更されました。共通電話帳を同 期する前にMOT/Phoneを再起動してくだ さい。 OK の タップ	MOT/P	BX			
ok ク タップ	同期 期す	元が変更さ る前にMO	通知 れました。 T/Phone さい。	。共通電話制 を再起動して	長を同 てくだ
ク タップ			ОК		
			1	Ĵ	

(3) MOT/Cloud:電話帳設定 2/3





⑤アプリを終了する。



MOT/Phone画面を 上にスワイプして、アプリ終了



⑥
 ⑦ のアプリを再起動後、
 「電話帳」を選択。





(3) MOT/Cloud:電話帳設定 3/3





「 MOT/Cloud電話帳設定」はこれで完了です。